

T359C - PIR čidlo ST126 místo vypínače, citlivost 6cm - spínač mávnutím Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Toto PIR čidlo pracuje na krátkou vzdálenost. Jeho zapnutí nebo vypnutí je ovládáno pohyby rukou. Když pohybujete rukama směrem k infračervenému senzoru, detekuje se a rozsvítí světlo. Světlo bude vypnuto, dokud IR senzor nezjistí další pohyb rukou.

Specifikace:

Napájení: 220 - 240 V / AC

Frekvence napájení: 50/60 Hz

Okolní světlo: <3-2000LUX (nastavitelné)

Pracovní teplota: -20 ~ + 40 °C

Jmenovité zatížení: Max 1200W, min 500W

Detekční vzdálenost: max. 5-6 Cm

Instalace


Sejměte čelní desku senzoru. (Viz obrázek 1)

Uvolněte šrouby v přípojovací svorce a poté připojte napájení k přípojovací svorce senzoru podle schématu zapojení.


Chcete-li jej nainstalovat do kruhového otvoru, vložte senzor do otvoru a utáhněte šroub rozepření na obou stranách (viz obrázek 2). Chcete-li instalovat do čtvercového otvoru, vložte senzor do otvoru a zašroubujte šroub přes montážní otvor (viz obrázek 3).

Namontujte zpět čelní panel, zapněte napájení a poté jej otestujte.

Obr. 1



Obr. 2



Obr.3





Schéma zapojení:



Test:

Zapněte napájení.

Pohybujte rukama směrem k infračervenému senzoru, detekuje pohyb a rozsvítí světlo. Světlo bude vypnuto, pokud IR senzor nezjistí další pohyb rukou.

Poznámka:

Před detekčním okénkem by neměly překážet nebo rušit předměty ovlivňující detekci.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.