

M482B - Časový spínač 0-999sec, 0-999min, 0-999hod se dvěma časy

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Univerzální časový spínač

Specifikace:

časový rozsah: 0–999sec, 0–999min, 0–999hod, nastavení platí pro oba kanály současně
napájení: 12V

6 provozních režimů-viz níže

kontakt relé: 230VAC/10A nebo 12VDC/20A

rozměry: 48×29mm

montážní otvor: 45,5×26mm

Použití:

Věnujte prosím pozornost prvnímu použití. Po nastavení dat musíte počkat 6 s a modul uloží nastavený čas po 6 s.

Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte:

Pokud aktivujete režim nastavení času, tranzistor bude blikat. Tlačítka + a - můžete nastavit čas T1 a T2.

Počkejte 5 s po uplynutí nastaveného času, modul uloží nastavený čas po 5 s.

Dlouhé stisknutí tlačítka:

Pokud spustíte režim nastavení parametrů. Můžete vybrat dva parametry skupiny: P0 a P1. Mezi P0 nebo P1 můžete přepínat krátkým stisknutím tlačítka nastavení.

Mezi parametry P0 a P1, můžete přepínat krátkým stiskem tlačítka set a tlačítka + a - nastavení režimu časovače.

P0–0 – nastavení do módu sekund

P0–1 – nastavení do módu minut

P0–2 – nastavení do módu hodin.

Provozní režimy:

P1–0: relé se sepne natrvalo po uplynutí doby T1

P1–1: relé je sepnuto po dobu T1, poté se vypne natrvalo

P1–2: relé se sepne na dobu T2 po uplynutí doby T1, poté je modul v nečinnosti

P1–3: relé je sepnuto po dobu T1, potom je vypnuté po dobu T2 a poté sepne natrvalo

P1–4: relé se cyklicky spíná dobu T2 po uplynutí doby T1 – na začátku cyklu je vypnuto

P1–5: relé se cyklicky spíná na dobu T1 po uplynutí doby T2 – na začátku cyklu je zapnuto

Nastavení časů:

P0–0 – nastavení do módu sekund

P0–1 – nastavení do módu minut

P0–2 – nastavení do módu hodin.

Upozornění:

1. Dejte pozor na správné provozní napětí a polaritu.

2. Toto zařízení by měl vždy instalovat odborník.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.