

## M W 8 9 9 8 V

1. Vložte baterie do nabíječky.
2. Připojte adaptér k nabíječce a do zásuvky. Rozsvítí se příslušné LED indikující stav:

<b>pro baterie AA/AAA</b>	<b>LED</b>	<b>pro 9V baterie</b>	<b>LED</b>
rychlé nabíjení	červená	rychlé nabíjení	červená
vybíjení	oranžová	vybíjení	oranžová
dobíjení	zelená	dobíjení	zelená

3. Po 2 sec. LED svítí červeně na znamení nabíjení.
4. Po nabití baterie nebo po předurčeném čase (15 hod. daných bezpečnostním časovačem) se nabíječka přepne do dobíjecího režimu a červená se změní na zelenou.
5. Po stisknutí vybíjecího tlačítka (žlutého) na několik sekund se aktivuje vybíjení. Led svítí oranžově. Po skončení vybíjení se nabíječka automaticky přepne do režimu nabíjení. Dalším stiskem vybíjecího tlačítka na několik sekund je možno vybíjecí režim změnit na nabíjecí, nabíječka přepne do nabíjecího režimu.
6. Červená barva se změní na zelenou po ukončení nabíjení
7. Odpojte adaptér od sítě.
8. Vejměte baterie z nabíječky.
9. Doporučuje se aby nabíjené baterie měly stejnou kapacitu a pokud možno byly od stejného výrobce.

Vstupní napětí 12V, nebo přes adaptér 230V, 50Hz

Nabíjecí proud: - 10x (1,4V; 250mA) AA/AAA

- 2x (9,0V; 30mA)